

日本 HASEGAWA HXW-6 AC 用活線接近警報器



高電壓維修工作，首重工安。日本 HASEGAWA HXW-6 活線接近警報器，可掛在作業人員手腕上，當作業人員距離帶電體過近時，HXW-6 會自動告警，提醒作業人員注意，提供最佳安全保障。

特性

1. 輕量化設計，重量僅約 35 公克，方便佩掛，無束縛感。
2. 完全密封設計，可防污、防雨水。
3. 明亮告警燈光與高分貝警示音，即使在白天或吵雜環境都可清楚辨視。
4. 標準測試，在 AC 6.6 kV 距離約 60 公分，會警告
(電壓愈低警告距離短，電壓愈高警告距離長；例如 AC110V，距 0 cm 警告，AC 11.4 kV 距離約 75 公分，會警告；)。

應用範圍

1. 高電壓設備巡修，保障作業人員安全。
- 2.

使用方法

1. 外觀檢查，如有破損則不得使用。
2. 按下自我檢測鈕 5 秒，應會發出告警燈光與蜂鳴聲，如不能動作則代表故障，不得使用。
佩掛於使用工具之手腕(接觸皮膚)，穿帶指示三角箭頭向指甲側。
4. 碰觸任何身旁 AC110V 電器之電線，應立即告警，確認功能正常。

規格、型式

使用電壓範圍	線間電壓	AC 6.6 kV	AC 頻率	50/60 Hz
	對地電壓	AC 3.8 kV	使用溫度範圍	-5 ~ +40°C
			構造	防雨水
動作表示	AC 6.6kV 距離帶電體 約 60 公分動作. 距 60cm 警示音 斷續聲響 65db 以上		使用電池(內藏)	CR1620 一個
			附屬品	佩掛於手腕用可調式鬆緊帶 x 1

構造尺寸



使用注意事項

1. 本警報器為非接觸式感應原理所設計,與檢電器接觸式原理所設計不同,絕對不可當檢電器使用.
2. 非接觸式感應原理所設計,會隨帶電體方向,遮蔽物,天候,接地等因素影響蜂鳴器動作距離,會些微改變.
3. 勿將警報器放置車內或陽光直接曝曬,使用後應清潔外表,收藏於乾燥處.
4. 當警示燈或警示音變小或無作用時應更換新電池. 電池連續使用約 15 小時,未使用約 10 個月.
5. 如穿帶 HXW-6 後,再套上絕緣手套,告警距離會略為縮短.
- 6.

相關配件

1. 日本 HASEGAWA 高壓產生器.
2. 日本 HASEGAWA 檢電器(接觸式).

大偉電工廠(股)公司 新北市 土城區 土城工業區 自強街 10 號
TEL / 886-2-2268-5555 FAX / 886-2-2268-5755
E-Mail: tawei.sales@msa.hinet.net Homepage: <http://www.ta-wei.com.tw>